



Инструкция по установке драйверов для настольных считывателей Z-2 (мод. RD_ALL) (с режимом «Клавиатура») и Z-2 (мод. MF-I)

ВАЖНО: Для Windows 8-11 нужно обязательно отключить (можно временно) блокировку неподписанных драйверов. Как это сделать - описание внутри архива с драйверами. (Файлы: «Установка неподписанных драйверов в Windows 8.pdf», «Отключение обязательной проверки подписи драйверов в Windows 10_v1.pdf», «Отключение обязательной проверки подписи драйверов в Windows 10_v2.pdf», «Отключение обязательной проверки подписи драйверов в Windows 10_v3.pdf», «Отключение обязательной проверки подписи драйверов в Windows 11_v1.pdf», «Отключение обязательной проверки подписи драйверов в Windows 11_v2.pdf»). Также есть отдельные инструкции в архивах на сайте ironlogic.ru: [Инструкция по отключению обязательной проверки подписи драйверов в Windows 10.](#); [Инструкция по отключению обязательной проверки подписи драйверов в Windows 11.](#) Скачать драйвер можно по ссылке: [https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_z-2_rd-all.zip/\\$FILE/z-2_rd-all.zip](https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_z-2_rd-all.zip/$FILE/z-2_rd-all.zip)


При подключении считывателя к компьютеру операционная система Windows обнаружит новое устройство, но не сможет установить драйвер. Далее нужно войти в диспетчер устройств.




Выбрать неустановившийся драйвер из раздела «Другие устройства» (VCOM) и открыть окно свойств драйвера. В этом окне кликнуть по кнопке «Обновить драйвер...».




В появившемся окне выбрать «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере» для поиска и установки драйвера вручную.




В окне «Искать драйверы в следующем месте:» кликнуть по кнопке «Обзор...» и указать папку со скачанным драйвером (z2rdall.inf). Обязательно поставить галку «Включая вложенные папки». Кликнуть по кнопке «Далее».




При установке драйверов в **Windows 7(8-11)** будет выдано сообщение: "Не удалось проверить издателя этих драйверов".




В этом случае необходимо выбрать «*Всё равно установить этот драйвер*» и продолжить установку.




По завершении установки появится сообщение «Обновление программного обеспечения для данного устройства завершено успешно» и «Закончена установка драйверов для этого устройства: IronLogic Z-2 RD_ALL», кликнуть по кнопке «Закреть».



Далее закрыть окно свойств драйвера, кликнув по кнопке «Закреть».



После проделанных операций считыватель установится в системе. В разделе «Контроллеры USB» должно появиться «Составное USB устройство».



В разделе «Порты COM и LPT» должен появиться «IronLogic Z-2 RD_ALL (COM...)».

