

Блок питания PS-1230 В



Габаритные размеры устройства (ШхВхГ)–255x182x70 мм.

Масса устройства – 1,5 кг.

- Импульсный резервированный источник вторичного электропитания PS-1230 предназначен для обеспечения круглосуточным бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации и других потребителей с номинальным напряжением питания 12В;
- Источник обеспечивает питание нагрузки постоянным стабилизированным напряжением и заряд аккумуляторной батареи (АКБ) при наличии сетевого напряжения и автоматический переход на питание нагрузки от АКБ при отключении сетевого напряжения;
- Источник защищает АКБ от глубокого разряда и переполюсовки, имеет электронную защиту от перегрузки, перегрева и замыкания в нагрузке, оснащен гальванически развязанным выходом «наличие сети»;
- Подключение сетевого напряжения, АКБ, нагрузки, сигнала «наличие сети» производится при помощи клеммных соединителей;
- Источник выполнен в корпусе - бокс монтажный металлический.
- Источник оснащен светодиодными индикаторами наличия сетевого напряжения (зеленый), работы от АКБ (красный) и заряда АКБ (желтый);
- Срок службы изделия – не менее 10 лет.
- **Плата источника питания PS-1230 совместима со всеми корпусами от источника питания PS-1215.**

Выходное напряжение при работе от сети, В	13,8+0.1
Напряжение питающей сети, В	184-253
Максимальный ток заряда, А	0,6
Номинальный ток нагрузки (без учета тока заряда), А	2,8
Рабочий диапазон температур, гр. С	-30...+55
Кратковременный ток нагрузки (до 1 мин) при заряженной АКБ, А	3,5
Величина пульсаций, мв, не более	100
Напряжение автоматического отключения при разряде АКБ, В	10,4-10,8
Рекомендованная емкость АКБ, А/ч	7